

## Hvordan legge til M-BOSS Lite / M-BOSS med display

1. Koble M-BOSS maskinen til PC-en din
2. Kjør installasjon av TP3.0 og registrering av kunde. Dette gjøres likt som TT430/ TT431 printer
3. Gå inn på mappen **M-Boss\_Compact** på CD-en/ minnepinnen og gå videre til mappen **USBCOM\_v2.08.30\_Driver**, kjør deretter programfil med samme navn
4. Trykk på **Windows-knappen** og velg **Innstillinger** og **Skrivere**
5. Velg **Legg til skriver**, deretter **legg til en lokal skriver**
6. Bruk en eksisterende port og velg en seriell COM-port (dette kan endres senere)
7. Velg **Generic/ Text Only** og huk av for **Bruk driveren som allerede er installert (anbefalt)**
8. Skriv inn ønsket navn på skriveren. Velg **Ikke del denne skriveren** så **Fullfør**
9. Høyreklikk på **Datamaskin** på skrivebordet. Velg **Egenskaper** og **Enhetsbehandling** så **Porter (COM og LPT)**
10. Se hvilken port M-BOSS maskinen har lagt seg på. F. eks. USB Seriel port COM7
11. Trykk på **Windows-knappen** og velg **Innstillinger** så **Skrivere**, velg den skriveren du nettopp installerte, høyreklikk og gå inn på **Egenskaper**
12. Velg fane for **Port** og velg samme port som M-BOSS maskinen har valgt. Trykk deretter på **Konfigurer port**. Huk av for **Xon/ Xoff**. Dette for å skrive ut uendelig antall merker i samme utskrift

M-Boss maskinen er nå klar til bruk.

Lykke til 😊